

MA268 文字表示 LCD 表示ユニット (20 文字×4 行)

MA268 のコマンド送付と表示例

□画面消去

表示をクリアする

SID 0x348

0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00

□直接文字表示

1 メッセージによる直接文字表示 最大 6 文字まで

SID 0x34A

0x00,0x00,'a','b','c','d','e','f'

□数字表示

1 メッセージによる数値表示 マイナス表記も可能

SID 0x34A

0x00,0x01,0x7F,0xFF,0xFF,0x00,0x07,0x03

□ASCII 表示 1

SID 0x34D

, 'M', 'i', 'c', 'r', 'o', 'A', 'p', 'p'

□ASCII 表示 2

SID 0x34E

'T', 'i', 'c', 'a', 't', 'i', 'o', 'n'

□文字列表示

登録文字列表示 (20 文字まで) ASCII 1、2 で登録した 16 文字を指定位置に表示

SID 0x349

0x00,0x02,0x00,16,0x00,0x00,0x00,0x00

□ASCII 表示 1

SID 0x34D

'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H'

□ASCII 表示 2

SID 0x34E

'T', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P'

□ASCII 表示 3

SID 0x34F

'0', '1', '2', '3', 0, 0, 0, 0

□文字列表示

登録文字列表示 (20 文字まで) ASCII 1、2、3 で登録した 20 文字を指定位置に表示

SID 0x349

0x00,0x02,0x00,20,0x00,0x00,0x00,0x00

